

## XORO CPF 8A1 (XOR107366)

Digitaler Bilderrahmen 20,32cm (8 Zoll) Display, SD Kartenleser, USB 2.0, Fernbedienung, Bewegungssensor, mit Cloudanbindung



- 20,32 cm großer Bildschirm mit 1024 x 768 Auflösung im 4:3 Format
- Funktionen: Dia-Show, Anzeigedauer, Darstellungsformat, aut. Zeitschaltuhr
- WLAN 802.11 b/g/n
- Fotos über Facebook, Twitter, oder die App „Foto Partner“ teilen.
- Robustes Gehäuse mit Ständer
- Kalender- und Uhr-Darstellung
- Wetterstation mit 3 Tage Wettervorhersage
- 80% Energie-Einsparung durch den eingebauten Bewegungssensor
- Musikwiedergabe während der Diashow
- 1x USB 2.0, 1x SD-Kartenleser Anschluss
- Stecker-Netzteil 230V AC / 5V DC inkl.
- IR-Fernbedienung inkl. Batterie

### Allgemeine Daten

Strom:	DC 5V, 2A
Verbrauch:	5 Watt
Verbrauch Stand-By:	0.5 Watt
Abmessungen:	205 x 146 x 11 mm (BxHxT)
Gewicht:	350g

### Bildschirm

Größe:	20,32 cm (8 Zoll)
Auflösung:	1024 x 768 Pixel (RGB)
Format:	4:3
Helligkeit:	>200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	400:1
Blickwinkel:	65/65/60/70(L/R/U/D)

### Spezifikationen Audio

Lautsprecher:	2x 2Watt
Frequenzbereich:	100 Hz bis 20 kHz
Dynamikumfang:	> 75 dB

## Anschlüsse

Daten:	1x USB 2.0 1 x Mini USB Anschluss 1 x SD/SDHC/MMC/MS
Netzwerk:	WIFI (IEEE 802.11 b/g/n)

## Bewegungssensor

Einstellbare Zeit:	5/10/30/60 Minuten
Winkel:	L/R 30°
Abstand:	innerhalb 2 Meter

## Betriebsbedingungen

Temperatur:	0 bis 45 ° Celsius
Feuchtigkeit:	10 - 90% (nicht kondensierend)
Aufstellung:	Horizontal

## Handelsdaten

Abmessungen OVP:	245 x 85 x 199 mm (BxHxT)
Gewicht OVP:	741g
EAN:	4260427611456
Artikelnummer:	XOR107366

## Lieferumfang

:	XORO CPF 8A1 Fernbedienung Batterie für die Fernbedienung Standfuß Anleitung Netzteil
---	--